FD001R

Fireray One - Barrera motorizada

Aplicación

Barrera de 5 a 120 m:
- De 5 a 50 m con el detector solo.
- De 50 a 120 m con el detector y el kit de largo alcance.

Sin necesidad de herramientas o conocimientos especializados para su instalación y funcionamiento, el Fireray One es una barrera autónoma que prioriza la facilidad de instalación.
Con el Fireray One, no podría ser más fácil llevar las ventajas de la detección de haces a su aplicación:
- Alineación automática.
- Basta con dirigir el láser hacia el reflector y, con sólo pulsar un interruptor, se alinea solo. 8 veces más rápido que los detectores anteriores.
- Instalación por una sola persona: Todas las operaciones pueden ser realizadas por una sola persona.
- Un producto autónomo: no se necesitan herramientas especiales; mínimos conocimientos y formación requerida .



Detalles

- Detector de haz reflectante de 5 a 120 m
- 5 a 50 m con el detector solo
- 50 a 120 m con el detector y el Kit de Largo Alcance

FD001R
Fireray One - Barrera motorizada

Especificaciones técnicas

Electrical

Operating voltage	14 a 36 VDC

Detection

Detection principle	Detector óptico de barrera
Range	0 a 50 m. 0 a 120 m con kit reflector de largo alcance
Lateral detection	No

Physical

Physical dimensions	130 x 181 x 134 mm (W x H x D)
Mounting type	Wall mount

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Detection device	5000-008	Fireray Reflektierende Prismenplatte für kurze Reichweite
Detection device	FD-LRK	Kit reflector de largo alcance
Mounting Accessories	FD-CH001R	Calefactor anti-condensación FF1
Mounting Accessories	FD-MB001R	Soporte de montaje para FF1
Mounting Accessories	FD-MBP1	Soporte de montaje Prisma - techo - blanco
Mounting Accessories	FD-PC001R	Jaula protectora para FF1

EDWARDS
Built for Resilience

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57